

KIT RECEPTOR TELEMANDO 4 CANALES



RK040

Relé inalámbrico de cuatro canales con control remoto que funciona a 433MHz. El modo de conmutación se establece mediante el interruptor en el tablero de relés. Al presionar el botón en el control remoto, el relé deseado en el módulo se cierra y se vuelve a abrir (puente en posición T), o se mantiene solo mientras se mantiene presionado el botón (puente en posición M). El alcance abarca varios metros de 15 m a 50 m al aire libre. El relé tiene un contacto de conmutación para conmutar la carga hasta la corriente 10A. Se entrega en una caja de plástico.

No producido se entrega como estándar. Para registrar el controlador con la unidad de relé, inclúyalo en la nota.

Instrucciones de registro del conductor:

Cuando se conecta la alimentación, presione la tecla K1 para encender el LED rojo. Presione cualquier botón en el control remoto, cuando el LED está apagado, el controlador está registrado.

Relé de RF, 4 canales

Voltaje de trabajo: 11V ~ 14V DC

Banda de trabajo: 433 MHz

Consumo elegante: 10 mA

Max. consumo: 200mA (4 relés)

Rango: 15 ~ 50 m

Contactos de relé: 1x cambio

Relé de carga de contacto: 30 V / 10 A CC, 250 V / 10 A CA, se aplica a carga resistiva

Controlador: 4 botones (A, B, C, D)

Baterías del controlador: CR2032

Peso: 22g

Dimensiones del tablero: 65 x 50 x 20 mm.

JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com

Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock.